



## CHEF15A

**Centrale HF avec modem intégré et abonnement 15 ans. Idéale pour l'ouverture des portails par télécommande. Gestion à distance en temps réel avec VisiosoftWeb.**

La centrale de contrôle d'accès CHEF permet la **gestion et la sécurisation des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF** de fréquence 868 MHz. **Discrète, elle intègre un modem de connexion de données** pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple. **Elle est idéale pour les résidences, et permet de tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb.**

- Récepteur radio HF 2 relais d'ouverture permettant l'ouverture différenciée de 2 accès parking motorisés (portails coulissants ou portes basculantes)
- Déclenchement compatible avec les télécommandes réf. MEMOBIP4B et réf. BIP2B et K-CHEF
- Possibilité d'associer 2 claviers connectés filaires pour la gestion de portillon ou porte d'entrée équipée de gâche ou ventouse par exemple. (ref. 1607400X ou 1607410X)
- gestion de plages horaires d'accès libre : permet de laisser le portail ouvert, par exemple, de 8h à 18h
- gestion des profils horaires : permet de définir une plage horaire afin d'autoriser l'utilisation d'une télécommande
- gestion des passes avec la télécommande MEMOBIP4B
- Modem intégré à la centrale
- Abonnement 10 ans inclus avec carte Sim multi opérateurs (Bouygues / Orange / SFR)
- Gestion et programmation des télécommandes via la plateforme web sécurisée Visiosoftweb
- Capacité maximale : 5000 télécommandes
- Mise en service en mode centrale non connectée
- Borniers débroschables (2 relais, alimentation)
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Compatible avec les sites en interphonie 2Voice et Bibus, et les technologie GPRS / Tel2Voice / LISA
- Possibilité de gestion des événements & de recevoir des alertes.
- Prévoir une alimentation 12 Vcc réf. AL12/2DIN ou 24Vcc.
- Antenne déporté 3G/4G réf : ANTGPRS3G4G en option ( a utiliser en cas de réception réseau insuffisante)
- Antenne déportée 868 MHz réf. ANT/868 en option (à utiliser dans certains cas, si la centrale est positionnée dans un caisson métallique par exemple).
- Non compatible avec les cartes services VIGIK (ex : La Poste, EDF, etc.)
- Boitier compact et résistant

Fabriquée en France.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

IF YOU LOVE YOUR BUILDING