



PACK TYXIA 610

Pack va-et-vient sans fil

6351383 - PACK TYXIA 610 -

Avantages

- Idéal pour créer un va-et vient sans travaux
- Interrupteurs muraux pouvant être fixés ou collés sur tout support : mur, meuble, vitrage, céramique, bois...
- Idéal à poser sur la cloison du caisson d'une porte à galandage
- 10 ans d'autonomie pour la pile

Fonctions

- Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et vient sans interrupteur existant
- Composition :
 - 2 interrupteurs émetteurs TYXIA 2310
 - 1 récepteur M/A TYXIA 4610

Caractéristiques

- Fréquence radio 868 MHz

Interrupteur émetteur TYXIA 2310

- Compatible avec la fonction maillage en réseau
- Jusqu'à 16 récepteurs associés maxi en réseau maillé
- Alimentation par pile lithium CR 2430 (fournie)
- Autonomie 10 ans
- Dimensions : H 80 x L 80 x P 11 mm
- Indice de protection : IP 40- IK04

Récepteurs TYXIA 4610

- 1 voie de commande pour éclairage
- Alimentation phase neutre 230V
- 1 sortie alimentée Marche/ Arrêt 230V
- 2 fils pré-câblés pour la connexion avec un interrupteur existant en commande locale
- Installation dans une boîte d'encastrement :
 - derrière un interrupteur,
 - dans une boîte de dérivation étanche,
 - dans un faux plafond
- Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Solutions plus

- Ajouter d'autres récepteurs au Pack TYXIA 610 :
 - TYXIA 4610/4811/4801/4600 (éclairage M/A)
 - TYXIA 4840/4850 variation d'éclairage en mode M/A
- Ajouter d'autres commandes au pack TYXIA 610 :
 - Interrupteur émetteur TYXIA 2310
 - Émetteur TYXIA 2610
 - Télécommandes TYXIA, TYDOM
 - Écran tactile TYDOM 4000
 - Passerelle domotique IP TYDOM 2000