

Réf : 401 37

Taille : 109 X 37 X 37 cm

Poids : 9 kg

Type de produit : Lampe solaire très éclairante

Garantie : 2 ans dans des conditions d'utilisation normales (hors batteries)



Ce produit contient :

- 1 lampe soleil plus
- Partie amovible en bas de la lampe (socle) avec vis de fixation
- 3 chevilles béton pour fixation au sol (avec tige filetée, rondelles et écrous)
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- 2 modes de fonctionnement :
 - Mode veille (balisage) : 8 LEDs classiques
 - Mode éclairage : 8 LEDs classiques + 1 LED de forte puissance de 5W (total équivalent à 50W incandescent)
- Le panneau solaire monocristallin de 5W
- Allumage automatique la nuit
- Présence d'un interrupteur ON/OFF pour économiser les batteries. S'il est sur ON, la lampe s'allume automatiquement la nuit.
- Présence d'un interrupteur PIR pour activer le détecteur de mouvement. Lorsqu'il est actif, le détecteur de mouvement permet de passer du mode veille (balisage) au mode éclairage automatiquement. S'il est inactif, la lampe restera en mode éclairage. Le détecteur a un angle de détection de 120° pour une distance de 8m.
- 2 batteries rechargeables de 3,7V/3800mAh incluses
- La surface protégeant le panneau solaire bénéficie d'un traitement « anti UV » qui prolonge la durée d'utilisation de la balise
- Corps du produit en fonte d'aluminium massive et peinture époxy / diffuseur autour de la partie éclairante en verre
- IP 55 (étanche même en cas de fortes intempéries)

Caractéristiques d'utilisation :

1. En mode veille, après une journée de charge moyenne : 18h d'autonomie en été et 2h d'autonomie en hiver
2. En mode éclairage, après une journée de charge moyenne : 4h d'autonomie en été et moins de 30 min en hiver

Remarques complémentaires et conseils pratiques :

1. Il est déconseillé d'utiliser la lampe soleil plus en mode « éclairage permanent » l'hiver (pas assez d'autonomie)
2. Le changement des batteries sur cette lampe est possible, mais il y a un peu de manutention à faire pour les atteindre. Ce ne sont pas des batteries classiques, mais elles seront disponibles en SAV.
3. Pas de languette de protection pour les batteries
4. Montage : fixer le socle de la lampe dans le sol à l'aide des chevilles fournies, puis mettre la lampe dessus et fixer les 2 parties ensemble grâce aux 3 vis latérales (clé BTR nécessaire)