

# PINCE DE COURANT TRMS 600Aca/cc

## DCM8000BT



- TRMS
- Afficheur avec 6000 comptes
- Tension jusqu'à 1000V ca/cc
- Courant jusqu'à 600A ca/cc (jusqu'à 3000Aca avec la sonde de courant en option)
- Mesure du courant d'appel
- Résistance, diode et continuité, capacitance, fréquence
- Rejet des hautes fréquences
- Mode LoZ
- Gamme automatique
- Enregistrement de données (4000)
- Connectivité Bluetooth via *KPS Link* APP
- Cote de sécurité : CATIV 600V/CATIII 1000V



# DCM8000BT

## PINCE DE COURANT TRMS 600Aca/cc

### Général

Afficher 6000 comptes

Arrêt automatique

Rétroéclairage

Tenir

Rejet des hautes fréquences

LoZ (prévenir le voltaje gosh)

Test de diode et de continuité

Portée automatique

MIX/MAX

ZERO

Courant d'appel

Détection de tension sans contact

Conectivité sans fil

Enregistrement de données 4000

Taille des mâchoires 37mm

Dimensions 62x240x41mm

Torche

Poids 430g

Piles NEDA 15A/IEC LR6, 2\*1,5V

Standars EC 61010-1, IEC/EN61010-2-032

Cote de sécurité CAT IV 600V, CAT III 1000V

Accessoires inclus Cordons de test standard, piles, manuel d'utilisation et pochette.

# DCM8000BT

## PINCE DE COURANT TRMS 600Aca/cc

Specs	
TRMS	
Tension DC (mV)	600,0 mV
Tension DC (V)	1000V
Tension CA (V)	1000V
Courant continu	600.0A
Courant alternatif	600.0A
Courant alternatif (sonde flexible en option)	3000A
Fréquence	10kHz
Résistance	600.0kΩ
Diode	1,5V
Continuité	
Capacités	1000μF

Information sur le code produit	
SKU	KPSDCM8000BTCBINT
Code EAN	8435394787268
Code UPC	810053677759
Pcs/carton d'exportation	20