



### BPZGML

#### Conforme à la loi accessibilité.

**Bouton de sortie avec sans contact lumineux avec détecteur IR. Idéal en remplacement d'un bouton existant ou en installation neuve et combiné avec une porte automatique, il permet d'ouvrir la porte sans rien toucher.**

Détection sans contact  
Information sonore par buzzer et lumineuse par voyant d'ouverture de porte  
Marquage en braille et gravure du mot "porte"  
Bouton avec contact central Ø 35 mm  
Éclairage bleu de localisation  
Buzzer réglable coupé/moyen/fort. Extinction en cas de porte bloquée ouverte  
Désactivation possible de la fonction sans contact  
1 contact NO et 1 contact NF indépendants. I max. : 3A. Raccordement sur bornier  
Livré avec 2 vis inviolables de fermeture et un outil Torx de sécurité  
Entraxe de 60 mm pour boîte encastrée Placo ou maçonnerie  
Câblage : prévoir un câble de 3 paires

#### Accessoires

Embase pour installation en saillie : réf. BSZ90  
**Voir le tuto d'installation sur la chaîne Urmet de YouTube**

#### Caractéristiques

**Couleur** : Gris

**Indice de résistance aux chocs (IK)** : IK10

**Indice de protection (IP)** : 54

**Dimensions (HxLxE)** : 90 x 90 x 20 mm