

- Dérivateur 5 -2300 MHz 2 dérivation
- Passage : T : 1.5 / S : 2.5 dB - Dérivation : T : 15 / S : 15 dB
- Connectique F"



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 51 x 62 x 20

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80 dB
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage

1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :


Nombre de sorties	2
Perte de dérivation à 860 MHz	15 dB
Perte de passage à 470 MHz	1.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	35 dB
Découplage sorties\dér. à 860 MHz	30 dB
Linéarité à 860 MHz	1 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB

Bande passante	5-2300 MHz
Perte de dérivation à 2 300 MHz	15 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	2.5 dB
Découplage entre sorties à 2 300MHz	25 dB
Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	20 dB
Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
R.O.S. à 2 300MHz	2 dB

Accessoires :

A BS 112

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 1 sortie -12 dB



A BS 210

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 sorties -10 dB



A BS 220

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 sorties -20 dB



A BS 225

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 sorties -25 dB



A F 58

Fiche F à visser pour câble V17

