

- Dérivateur 5 -2300 MHz 6 dérivation
- Passage : T:1.5 / S:3.5 dB - Dérivation : T:21 / S:23 dB
- Connectique F"



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 115 x 20

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80 dB
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation terrestre et satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	6	Bande passante	5-2300 MHz
Perte de dérivation à 860 MHz	21 dB	Perte de dérivation à 2 300 MHz	23 dB
Perte de passage à 470 MHz	1.5 dB	Perte de passage à 2 300 MHz	3.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	30 dB	Découplage entre sorties à 2 300MHz	23 dB
Découplage sorties\dér. à 860 MHz	30 dB	Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	23 dB
Linéarité à 860 MHz	1 dB	Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB	R.O.S. à 2 300MHz	2 dB

Accessoires :

A BS 616
Dérivateur 5 - 2 300 MHz 6 sorties -16 dB

A BS 816
Dérivateur 5 - 2 300 MHz 8 sorties -16 dB

A BS 820
Dérivateur 5 - 2 300 MHz 8 sorties -20 dB

A F 58
Fiche F à visser pour câble V17

V 17 VATCA/100
Câble blanc -17 dB à 860 MHz classe A en 100 m