



SKR

CLAVIER À CODES, 100 CODES, LECTEUR BADGE INTÉGRÉ



Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Avec lecteur de proximité intégré. 500 badges, paramétrage par apprentissage . Relais paramétrables en mode monostable 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion Wiegand. Ouverture par code ou par badge ou par code et badge Possibilité de relais externe. - 25°à+50° C, IP54, IK10. Dimensions 122 x 90 x 19 mm

**SKR****CLAVIER À CODES, 100 CODES, LECTEUR BADGE INTÉGRÉ****DONNÉES GÉNÉRALES**

Codes disponibles	100 + 1 supercode
Rétroéclairage des touches	Oui
Gestion relais extérieur	Oui
Longueur des codes (chiffres) (n°)	3 ÷ 6
Gestion d'une entrée horloge	Oui
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Absorption de courant max.	170 (2 relais et sonnerie ON@13.98VDC)
Absorption de courant min.	70 (veille + rétro-éclairage activé à 13,98VDC)
Nombre de relais (n°)	2
Relais monostable et bistable	Oui
Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs)	1 ÷ 99
Indice de protection IP	IP54
Gestion alarme	Oui
Alimentation	12÷35 VDC / 12÷24Vac