

# FICHE PRODUIT

## SMART+ ZB PLUG EU

SMART+ Plug | Prise connectée pour contrôler des appareils non connectés avec la technologie Zigbee



### Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

### Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard

### Caractéristiques du produit

- Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Planification
- Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise
- Puissance de commutation élevée jusqu'à 3 680 W / 16 A version UE et 2 990 W / 13 A version Royaume-Uni



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tension nominale    | 230 V |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

## DIMENSIONS ET POIDS



|  |         |
|--|---------|
| Poids du produit                         | 82,00 g |
| Longueur                                 | 82 mm   |
| Largeur                                  | 55 mm   |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 55 mm   |
| Hauteur                                  | 55 mm   |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 55 mm   |

## Durée de vie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |
|---------------------------------|--------|

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc     |
| Matériau de corps  | Plastique |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Plage de température ambiante | -20...40 °C |
|-------------------------------|-------------|

## CAPACITÉS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue |
|----------------------|---|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Classe de protection | I    |
| Type de protection   | IP20 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible

### Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

### TÉLÉCHARGEMENTS

#### Documents and certificates



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075729261 | Etui carton fermé<br>1           | 61 mm x 96 mm x 154 mm                    | 199.00 g           | 0.90 dm <sup>3</sup> |
| 4058075729278 | Carton de regroupement<br>4      | 211 mm x 167 mm x 141 mm                  | 917.00 g           | 4.97 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.