

Centrale Hexact HEPLUS sans tête de lecteur Vigik pour claviers codés HEACTR

Réf : HEPLUSL

Code : 150049

EAN : 3700596307992

Caractéristiques techniques

- Centrale Vigik résident sans lecteur
- 1 porte
- Gestion avec les lecteurs mains libres des claviers codés HEACTR, HEACTOR et HEACTRBK
- Nombre de fiches résidents 500 noms
- Jusqu'à 26 000 clés ou passes
- 30 services VIGIK dont 6 services préchargés
- Sauvegarde débrochable
- Capacité de 2 000 événements horodatés (Possibilité de visualiser les 400 derniers avec le terminal portatif de programmation)
- Diagnostic de la centrale : info alimentation, lecteur, platine et mémoire débrochable
- Programmation par PC avec le programmeur USB
- Programmation par Internet via HEXACTWEB
- Paramétrage sur place par le terminal portatif de programmation
- Câblage centrale et lecteur : 9/10ème - 200 m maxi
- Câblage centrale et platine : 9/10ème - 300 m maxi
- Alimentation 12 V CC - 1 A
- Température de fonctionnement de -20 °C à +70 °C



Dimensions

- Hauteur : 75,00 mm
- Largeur : 60,00 mm
- Épaisseur : 18,00 mm