

Centrale tertiaire seule pour lecteur

Réf : CUGVBT

Code : 122013

EAN : 3700596355955

Caractéristiques techniques

- 1 porte
- **Gestion des tertiaires**
- Mise à jour du nom par le badge pour les platines à défilement GT
- **Gestion en IP avec UGIPA**
- 100 services VIGIK
- 7 services VIGIK préprogrammés : La Poste Service Universel, La poste Autres services, EDF-GDF, France Telecom, ADREXO, services d'urgences et services de sécurité
- 65 000 badges résidents avec logiciel UGVLOG+ ou 65 000 badges tertiaires
- **200 badges PASS**
- **254 portes avec gestion des droits d'accès**
- Indices de perte en gestion par UGVLOG+
- **Gestion jusqu'à 10 badges résidents avec UGVLOG+**
- Gestion par logiciel UGVLOG+ par internet www.aiphone.fr accès gratuit
- 31 codes sites (1 principal et 30 auxiliaires) avec logiciel UGVLOG+
- **900 événements**
- 500 badges résidant VBR5 en mode apprentissage
- Borniers à connexions automatiques
- Alimentation 12 - 24 VDC ou 12 ? 24 VAC / 1,5 A max.
- Consommation : 80 mA au repos, 160 mA relais actif sous 12 Vcc
- Réglage de la temporisation d'ouverture entre 1 et 99 secondes.
- Sortie par contact sec maxi 5A sous 250 VAC
- Boîtier ABS bleu
- Livré sous carton à l'unité avec notice
- Distance maximale entre centrale et lecteur : 2,5 m en 8/10ème (2 paires torsadées avec écran)



Centrale tertiaire seule pour lecteur

Réf : CUGVBT

Code : 122013

EAN : 3700596355955

- Auto diagnostique de la centrale
- LED et bip de signalisation de fonctionnement

Dimensions

- Hauteur : 55,00 mm
- Largeur : 85,00 mm
- Épaisseur : 20,00 mm

Remarque

Programmation uniquement avec UGVLOG+ (incompatible avec UGVLOG).

Mise en service obligatoire avec la carte de configuration CPUGVB4K.