

# KIT MTM GSM

Recevez les appels de votre portier audio directement sur votre fixe ou mobile



## LES AVANTAGES DU KIT MTM GSM

- Pose en applique murale
- Solution idéale quand le câblage ou le raccordement à un poste interne est impossible ou que les distances sont trop grandes
- Possibilité d'alimenter directement sur la platine électronique d'une motorisation CAME
- Programmation par SMS
- Libre d'opérateur téléphonique (carte SIM non fournie)
- Fonctionne à l'activation de la carte SIM
- Installation entièrement gérée par téléphone (SMS et appels).
- 1 bouton d'appel vers 5 Numéros en cascade
- Commande d'ouverture/fermeture d'une motorisation de portail via un appel non-raccroché (raccourci clavier)
- Fonctionne à partir d'un réseau 2G (GSM Audio)
- Groupe d'utilisateurs (max. 95 utilisateurs)
- Temporisation du relai auxiliaire de 1 seconde à 60mn
- Diagnostic simple du raccordement au réseau GSM grâce au bouton "PROG"

## MTM, le portier extérieur modulaire

- Installation en applique murale ou encastrée (prévoir boîtier d'encastrement pour la version encastrée)
- Fixation murale avec visière ou encastrée (prévoir visière)
- Support et façades en aluminium anodisé et satiné (version anti-vandale en zamac anthracite, hors Kit)
- Rétroéclairage bleu ou blanc, avec intensité réglable (0-100%)
- Résistance aux chocs (IK07) et protection contre l'eau et la poussière (IP54) (version anti-vandale IK09, hors Kit)
- 2 relais auxiliaires temporisables
- Signalisation visuelle et sonore
- En changeant le boîtier mural : possibilité de passer sur des configurations de 2, 3 ou 4 modules et de faire évoluer ou d'ajouter des modules auxiliaires (module RFID, module informations, module bouton d'appel, module clavier pour contrôle d'accès...)

## Dimensions (mm)

MTM	L	H	P
PORTIER AUDIO	136	136	64 / 13 *

\*Version encastrée (prévoir boîtier)

### Code Description

#### Kit MTM Audio GSM

<b>8K40CA-001</b>	Kit portier audio pour maison particulière composé d'1 poste extérieur MTM Audio GSM complet (livré sans alimentation*)
-------------------	---

### Code Description

Code	Description	Quantité
<b>60020410</b>	Module Audio GSM.	<b>1</b>
<b>60020060</b>	Façade pour module audio avec bouton simple.	<b>1</b>
<b>60020170</b>	Cadre avec châssis porte modules pour 1 module.	<b>1</b>
<b>60020190</b>	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module.	<b>1</b>



### NOTES :

\*Prévoir alimentation 1x 62700011 VAS/101 en cas d'installation sans motorisation CAME