



## Variateur à coupure de phase descendante

avec pilotage DALI

Le variateur-convertisseur est un variateur à coupure de phase avec interface de commande DALI et poussoir.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                   |
|---|-------------------|
| Réf.                                    | 1006452           |
| Code IP                                 | IP 20             |
| Montage                                 | Encastrement      |
| Détails de montage                      | Applique          |
| Variable                                | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI, Universel   |
| Tension nominale primaire               | 100-240V ~50/60Hz |
| Température ambiante minimale           | -20 °C            |
| Température ambiante maximale           | 50 °C             |
| Coloris                                 | blanc             |
| Longueur                                | 4.6 cm            |
| Largeur                                 | 4.5 cm            |
| Hauteur                                 | 2 cm              |
| Poids net                               | 0.03 kg           |
| Poids brut                              | 0.032 kg          |