

Interrupteur émetteur radio pour volet roulant

Tyxia 2330 ● réf. 6351379

— Bénéfices consommateurs

Fixez ou collez votre interrupteur sur tout support (mur, meuble, céramique, bois...) et sans travaux

Centralisez un groupe de volets roulants

Enregistrez 2 positions favorites pour les volets roulants

— Fonctions

Commande 1 voie de volet(s) roulant(s) en Montée/Stop/Descente

Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du volet roulant

Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé

Réglage possible des butées d'un moteur Tymoov Radio pour volet roulant



+ Installateur

Installation facile et rapide, sans travaux

Autonomie jusqu'à 10 ans des piles

Caractéristiques techniques

Emetteur Tyxia 2330 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 80 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 11	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	Saillie A visser A coller	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de voies automatisme	1	Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16
Nombre de récepteurs (Lien direct)	Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur	Nombre de récepteurs (Réseau maillé étendu)	Illimité dans la limite de la portée radio du réseau maillé
Technologie de communication	X3D		